

型名コード / 付加仕様コード (付加仕様コードは指定を
しない場合は記入不要)

VM-5M-□□□□□□□□

モニタレンジ*1 PATH A		モニタレンジ*1 PATH B		入力信号		低域遮断周波数*3 PATH A		低域遮断周波数*3 PATH B		高域遮断周波数*3 PATH A		高域遮断周波数*3 PATH B	
1	0~20m/s ² pk	J	0~10mm/s pk	1	0~20mm/s pk	1	CV-85*6	1	10Hz以下	1	10Hz以下	1	100Hz
2	0~50m/s ² pk	K	0~20mm/s pk	2	0~50mm/s pk	2	CV-86	2	20Hz	2	20Hz	2	200Hz
3	0~100m/s ² pk	L	0~50mm/s pk	3	0~100mm/s pk	3	CV-87*6	3	50Hz	3	50Hz	3	500Hz
4	0~200m/s ² pk	M	0~10mm/s rms*2	4	0~20mm/s rms*2	4	CAシリーズ	4	100Hz	4	100Hz	4	1kHz
5	0~20m/s ² rms*2	N	0~20mm/s rms*2	5	0~50mm/s rms*2	5		5	200Hz	5	200Hz	5	2kHz
6	0~50m/s ² rms*2	P	0~50mm/s rms*2	6	0~100mm/s rms*2	6		6	500Hz	6	500Hz	6	5kHz
7	0~100m/s ² rms*2	Q	0~0.5in/s pk	7	0~1in/s pk	7		7	1kHz	7	1kHz	7	10kHz
8	0~200m/s ² rms*2	R	0~1in/s pk	8	0~2in/s pk	8		8	9.5Hz地震フィルタ*4	8	9.5Hz地震フィルタ*4	8	20kHz
A	0~2g pk	S	0~2in/s pk	A	0~1in/s rms*2	A		A	14Hz地震フィルタ*4	A	14Hz地震フィルタ*4		
B	0~5g pk	T	0~0.5in/s rms*2	B	0~2in/s rms*2	B		B	15Hz地震フィルタ*4	B	15Hz地震フィルタ*4		
C	0~10g pk	U	0~1in/s rms*2	C	0~100μm pk-pk	C		C	40Hz(36dB/oct) 配管フィルタ*4	C	40Hz(36dB/oct) 配管フィルタ*4		
D	0~20g pk	V	0~2in/s rms*2	D	0~200μm pk-pk	D		D	60Hz(36dB/oct) 配管フィルタ*4	D	60Hz(36dB/oct) 配管フィルタ*4		
E	0~2g rms*2			E	0~500μm pk-pk								
F	0~5g rms*2			F	0~5mils pk-pk								
G	0~10g rms*2			G	0~10mils pk-pk								
H	0~20g rms*2			H	0~20mils pk-pk								

注) *1 モニタレンジは入力信号が CV シリーズの場合は PATH A 速度、PATH B 変位を CA シリ
ーズの場合は PATH A 加速度、PATH B 速度をそれぞれ選択ください。
*2 rms レンジは RMS 整流回路オプションが必要です。
*3 高域遮断周波数と低域遮断周波数が10で選択してください。
PATH B の指示、出力は、配管や地盤を伝わってくる低周波振動等の環境振動を検出して、
測定対象物の本来の振動値よりも大きく指示、出力されることがありますので、低域遮断
周波数の選択にはご注意ください。
*4 特に低周波の環境振動が大きな場合には地震フィルタや配管フィルタを推奨いたします。
地震フィルタおよび配管フィルタはフィルタカード(オプション)が必要です。
地震フィルタは外部接続信号により ON/OFF(IN/OUT)できます。(納入時 OFF(OUT))
尚、地震フィルタ OFF(OUT)時の低域遮断周波数は2Hzです。
配管フィルタは常時 ON(IN)です。OFF(OUT)にはできません。

整流方式 PATH A PATH B		レコーダ出力		復帰方式 (DANGER)		復帰方式 (ALERT)		復帰方式 (OK)	
0	平均値 平均値	0	4~20mADC	0	自動復帰	0	自動復帰	0	自動復帰
1	pk-pk pk-pk	1	1~5VDC	1	自己保持	1	自己保持	1	自己保持
2	rms rms	2	出力カード (/IS□又は/RE□ オプション付)						
A	rms 平均値								
B	rms pk-pk								
C	平均値 rms								
D	pk-pk rms								

(コード2.A~D:
付加仕様/RMS)

励磁方式 (DANGER)		励磁方式 (ALERT)		励磁方式 (OK)		警報遅延時間 (DANGER)		警報遅延時間 (ALERT)		警報出力方式		ファーストアウト*5	
0	常時非励磁	0	常時非励磁	0	常時非励磁	0	3秒	0	3秒	1	PATH A:2点(DANGER1,ALERT1) PATH B:2点(DANGER2,ALERT2)	0	OFF
1	常時励磁	1	常時励磁	1	常時励磁	1	1秒	1	1秒	2	PATH A:4点(DANGER1,DANGER2, ALERT1,ALERT2) PATH B:なし	1	ON
						2	6秒	2	6秒				
						3	なし	3	なし				

/RMS/(IS □ 又は RE □)/5G □ /TRP/EX □

実効値整流	アイソレート出力	レコーダ オプション出力	シングル・ユニット 収納ラック組込 電源電圧*7	熱帯仕様	本安感度補正
仕様コードの整流方式の指定が 2.A~Dの場合必ず指定のこと。	0 4~20mADC 1 1~5VDC 2 0~10VDC 3 0~10VDC 4 0~5VDC 5 0~5VDC	2 0~10VDC 3 0~10VDC 4 0~5VDC 5 0~5VDC	0 85~264VAC 1 24VDC 2 110VDC		1 TIIS(IEC) 7 NEPSI 8 KTL

仕様コードのレコーダ出力の指定が 2 の場合必
ず指定のこと。

注) *5 ファーストアウト機能を使用される場合は同一ラック内の全てのモニタ
ユニットをファーストアウト ON に設定してください。
*6 CV-85, CV-87 入力の場合、短絡検知はできません。
*7 電源電圧仕様は 0.2 の場合は、CE に対応していません。

指定事項		一般標準仕様	
警報設定値 DANGER1 : _____ ALERT1 : _____ DANGER2 : _____ ALERT2 : _____ *DANGER1,ALERT1はPATH A用 *DANGER2,ALERT2はPATH B用 指定のない場合は、納入時 DANGER : モニタレンジの100% ALERT : モニタレンジの90%		警報表示灯 DANGER : (赤色LED) ALERT : (黄色LED) 異常警報表示灯 OK : (緑色LED) バイパス表示灯 BYPASS : (赤色LED) 入力トランスデューサ CAシリーズ, CVシリーズ 入力点数 : 1点 入力インピーダンス 約10kΩ (CV-851入力) 約50kΩ (CV-852, CV-86, CV-87, CA入力)	
シーケンス設定値 (シーケンス接続 ON 時 に、警報設定値を拡大 する為の設定値です) : _____ 1.0~10.0 倍(0.1 倍ステップ) 指定のない場合は、納入時 1.0 倍 注意 : シーケンス回路動作中に指定数値倍された警報設定値が モニタレンジの 110%以下になるようにシーケンス設定 値を設定してください。 110%を超えて設定された場合、警報が出力されないこと があります。		操作入力 (表面より) 接点形式: ドライ接点 外部リセット用接点 シーケンス用接点 バーグラフメータ レコーダ出力変換精度 ±2.5% of F.S. デジタルメータ レコーダ出力変換精度 ±1.0% of F.S. レコーダ出力変換精度 ±0.5% of F.S. at 校正周波数 at 25°C (校正周波数は遮断周波数 レンジにより決まります) ±2.0% of F.S. at 校正周波数 at 0~65°C	
サブレッション機能 : _____ モニタレンジの 0.0~10.0%(0.1%ステップ) 指定のない場合は、納入時 2.0% 注意 : 測定値がサブレッション機能設定値以下の場合 0%と して表示、出力します。		レコーダ出力 (表面より) モニタレンジに比例した電圧または電流出力 1~5VDC (出力インピーダンス : 250Ω) 4~20mADC (最大抵抗負荷 : 500Ω) 0~10VDC*, 0~10VDC*, 0~5VDC*, 0~5VDC* (出力インピーダンス : 100Ω) (*オプション) 出力点数 : 2点(PATH A, PATH B)	
一般標準仕様		モニタ出力 (前面, 表面より) センサからの入力信号をバッファアンプを通して出力 信号レベル : ±15V(CV-85, CV-87入力) : 0.8~22VDC(CV-86, CA入力) 出力インピーダンス : 約100Ω (負荷抵抗 50kΩ以上)	
警報設定点数 4 点(DANGER1, ALERT1, DANGER2, ALERT2)	警報設定範囲 モニタレンジの 0~110%	温度範囲 使用温度 : 0~65°C 保存温度 : -30~+85°C 相対湿度 : 20~95%RH (非凝結)	
警報設定精度 ±1.0% of F.S. 以内	警報設定繰り返し精度 ±0.1% of F.S. 以内	材質および塗装色 フェースプレート : アルミニウム マンセルN-4.0 (近似)	
警報出力 5点 (DANGER1, ALERT1, DANGER2, ALERT2, OK) 又は6点 (DANGER1, ALERT1, DANGER2, ALERT2, OK1, OK2)	振動測定値 LCD デジタルメータ5桁 (7セグメント, バックライト付) LCD バーグラフメータ (40セグメント, バックライト付) * 測定値、警報設定値の各指示はデジタルメータとバーグラ フメータに同時表示	質量 モニタ : max.0.7kg (シングル・ユニット収納ラック装着時 max.2.5kg)	